

Teletaster[®] K512

Odbiornik MIDI EKX1MD(EM) i EKX4MD(EM)

- Odbiornik 1 lub 4-kanałowy
- Włącznik z anteną z drutu DR434KS
- Zasilanie 230V AC (Zacisk przyłączeniowy UB)
- Pobór prądu ok. 16mA
- Podłączenie poprzez listwę zaciskową w obudowie
- Przełączenie z trybu klawiszy na Toggle
- Wymiary 80 x 120 x 57 mm
- Kodowanie poprzez 9-biegunowy przełącznik kodowy

EKX1MD(EM):

Odbiornik dla jednego kanału przełączanego → 1 zestyk (K1)

Wyjście:	1 Relais
Moc załączalna:	1500 VA obciążenie omowe
Prąd:	5A
Grupa izolacji:	C/250 VDE 0110

EKX4MD(EM):

Odbiornik dla 4 kanałów przełączalnych → 2 zestyki (K1 + K2) i 2 zestyki zwierne (K3 + K4)

Wyjścia:	4 Relais
Moc załączalna:	1500 VA obciążenie omowe
Prąd:	5A
Grupa izolacji:	C/250 VDE 0110

Pozostałe informacje:

Poprzez 4-biegunowy przełącznik kodowy przełączenie pomiędzy trybem klawiszy a Toggle następuje dla każdego kanału osobno:

- OFF → Tryb klawiszy
ON → Tryb Toggle (Przełącznik)

