

## Teletaster® K512 Odbiornik Mini EKX1M i EKX4M

- Odbiornik 1 lub 4 kanałowy z antena z drutu DR434FS
- Zasilanie 12-24V AC/DC
- Pobór prądu 16mA
- Podłączenie poprzez 6/12-biegunową listwę zaciskową
- Przełączenie z trybu klawiszy na Toggle
- Wymiary 82 x 45 x 20 mm
- Kodowanie poprzez 9-biegunowy przełącznik kodowy

### EKX1M:

Odbiornik dla jednego kanału przełączanego / 1 zestyk

Wyjście:	1 Relais
Napięcie łączeniowe:	max. 125V
Prąd łączalny:	max. 5A
Pobór prądu:	16mA – 28mA

### EKX4M:

Odbiornik dla 4 kanałów przełączalnych / 3 zestyków i 1 zestyku przełącznego

Wyjście:	4 Relais
Napięcie łączeniowe:	max. 125V
Prąd łączalny:	max. 1A
Pobór prądu:	16mA – 64mA

### Pozostałe informacje:

Poprzez 4-biegunowy przełącznik kodowy przełączenie pomiędzy trybem klawiszy a Toggle następuje dla każdego kanału osobno:

- OFF → Tryb klawiszy  
ON → Tryb Toggle (Przełącznik)

